katalog.gira.ch

GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

UPS per set chiamata di emergenza

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|-----------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
| bianco puro brillante | 2918 03 | 1/5 | 256,70 | 34 | 4010337011767 |

Caratteristiche

- Tensione di alimentazione a prova di interruzione per il set chiamata di emergenza Gira.
- In caso di abbassamento o di black-out della tensione di ingresso di rete, il carico allacciato continua ad essere alimentato dall accumulatore a prova di interruzione.
- Al nuovo aumento o al ripristino della tensione di ingresso di rete, I accumulatore viene staccato dal carico e si ricarica nel normale servizio da rete.
- Tramite il contatto di segnalazione (M) si possono segnalare gli stati operativi"UPS attiva" o "Accumulatore guasto".

Dati tecnici

Tensione di ingresso: 24 V DC

Tensione di uscita nel servizio da 22,8 V ± 10%

accumulatore:

Carico nominale nel servizio da 130 mA per 1 h

accumulatore:

Carico massimo
- Nel servizio da accumulatore: 300 mA per 15 min

Batteria

- Tipo: UR18500F - Nr. UN: 3480

Carico massimo

- Nel servizio da rete: 250 mA

Montaggio: In scatola di installazione secondo DIN 49073

GIRA Datenblatt

katalog.gira.ch

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Avvisi

- Per installazioni a norma DIN VDE 0834.
- La norma DIN 0834 prescrive di sostituire 1 volta all'anno i componenti di durata limitata (accumulatore).
- Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle pile esauste (accumulatori).

Contenuto della fornitura

- La copertura cieca è in dotazione.
- Accumulatore in dotazione.