© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

# Pannello di comando System 3000 BT

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	5368 01	1/5	129,11	02	4010337104094
bianco puro brillante	5368 03	1/5	129,11	02	4010337104100
bianco puro satinato	5368 27	1/5	129,11	02	4010337104124
antracite	5368 28	1/5	132,02	02	4010337104131
color alluminio	5368 26	1/5	136,55	02	4010337104117
nero opaco	5368 005	1/5	136,55	02	4010337104148
grigio opaco	5368 015	1/5	136,55	02	4010337104155
acciaio inox	5368 600	1/5	144,83	02	4010337104162

**GIRA** Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

#### Caratteristiche

- Comando e programmazione con terminale mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l'app Gira System 3000.
- Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziane o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.

### Funzioni sul pannello

- Comando di tendaggi e illuminazione.
- Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di comando veneziane System 3000.
- Luminosità di accensione dell'illuminazione memorizzabile con modulo dimmer System 3000 o unità di controllo Power DALI.

#### Funzioni con I app Gira System 3000

- Comando di tendaggi e illuminazione con segnale di risposto sullo stato.
- Indicazione dell'attuale posizione del tendaggio o del dimmer.
- Attivazione/disattivazione funzionamento automatico.
- Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.
- Programmazione di fino a 40 tempi di intervento individuali.
- Per ogni tempo di intervento è possibile memorizzare le posizioni della veneziana o delle lamelle oppure i valori di commutazione e di regolazione luce.
- Copia dei tempi di intervento su altri apparecchi.
- Commutazione all alba o al tramonto (funzione siderale).
- Ora siderale ottimizzabile tramite localizzazione.
- Impostazione dello spostamento del tempo siderale.
- Funzione casuale.
- Aggiornamento automatico della data e dell ora al momento della connessione con lo smartphone o il tablet.

circa 4 h

- Possibilità di protezione con password per programmi temporali e configurazione.
- Memorizzazione della posizione del tendaggio, del tempo di movimentazione della tenda, del tempo di inversione delle lamelle.
- Commutazione al funzionamento inverso nei moduli veneziana.
- Impostazione della luminosità massima e minima nel modulo dimmer.

### Dati tecnici

Autonomia:

Precisione dell orologio

- al mese: ± 10 s

Frequenza del segnale: Da 2,402 a 2,480 GHz

Potenza di trasmissione: max. 2,5 mW, classe 2

Portata di trasmissione: Tip. 10 m

Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C

## Avvisi

- Al momento della connessione con I app Gira System 3000 viene aggiornata I ora.