© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Appareil de commande vidéo

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
Rail DIN	1288 00	1	362,14	10	4010337288008

Caractéristiques

- Appareil de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégée contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits en cas d'utilisation de composants vidéo tels qu'une caméra couleur ou un écran couleur TFT.
- Jusqu à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations d appartement avec écran couleur TFT peuvent être alimentées par l appareil de commande vidéo.
- Au total, jusqu à 15 caméras couleur peuvent être commandées par l appareil de commande vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 passerelles Système de communication de porte - Caméra), dont deux stations de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l appareil de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être exploitées avec chacune leur propre alimentation pour communication de porte.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions de service et du raccordement au bus.
- Touches de programmation du système et de l ouvre-porte.
- Affichages d état par LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation système et la programmation de l ouvre-porte.
- Sortie 12 V CA pour l'alimentation en tension d'un ouvre-porte courant.
- Sortie de relais pour la commutation d'un ouvre-porte disposant de sa propre alimentation en tension.
- Temps de commutation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Caractéristiques techniques

Tension nominale	
- primaire:	230 V CA, 50 Hz
- secondaire:	SELV 26 V CC ± 2 V
Courant nominal secondaire	
- Charge permanente:	700 mA charge permanente
- Charge de pointe:	charge de pointe de 1,15 A (max. 5 s)
- Mise hors service pour surcharge:	Mise hors service pour surcharge à partir de 900 mA
section de raccordement:	0,6 mm à 2,5 mm²
Sortie ouvre-porte:	12 V CA, max. 1,1 A / durée d'enclenchement 25 %
Sortie de relais:	250 V CA, 2 A
Longueur de ligne de la caméraà l écran TFT le plus éloigné	
- Sans amplificateur vidéo:	max. 150 m

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

- Avec amplificateur vidéo:	300 m max.
Longueur totale de ligne en fonctionnement audio pur:	max. 700 m
Température ambiante:	-5°C à +45°C

Indications

- L'appareil de commande vidéo est conçu pour un montage dans la distribution secondaire et non pour des distributeurs apparents courants.
- Si la topologie du câblage vidéo est réalisée sous la forme d une ligne de dérivation, on a besoin en plus du répartiteur vidéo.
- L'appareil de commande vidéo permet la réalisation d'installations de communication de porte pouvant inclure jusqu'à 70 participants audio (par exemple 1 haut-parleur encastré, 5 modules d'extension pour haut-parleur encastré, 68 stations d'appartement apparent).

Dimensions

Unités modulaires (UM):	8