© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Modulo a radiofrequenza per avvisatore di fumo Dual Q

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2347 00	1	66,69	03	4010337016632

Caratteristiche

- Modulo a radiofrequenza per il collegamento senza fili di avvisatori di fumo Dual Q.
- Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per avvisatore di fumo Dual/VdS.

Dati tecnici

Frequenza del segnale:	433,42 MHz
Portata (campo libero):	circa 100 m
Alimentazione di tensione:	dalla batteria del modulo a radiofrequenza
Batteria	
- Tipo:	CR 2/3 AA al litio
- Capacità:	3 V
- Nr. UN:	3091

Avvisi

- Se un avvisatore di fumo riconosce un incendio, tutti gli avvisatori di fumo attribuiti danno l allarme.
- Il modulo a radiofrequenza viene inserito sull'interfaccia del rilevatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete dell avvisatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo. In questo modo si possono configurare linee combinate (con fili e a radiofrequenza).
- Grazie alla compatibilità con il sistema bus a radiofrequenza, gli attuatori a radiofrequenza possono essere attivati tramite un messaggio di allarme. Ciò può essere utilizzato, ad esempio, per accendere la luce o sollevare le veneziane in caso di allarme.
- A partire dal livello indice I02 il modulo radio per gli avvisatori di fumo Dual è compatibile con lo strumento di diagnosi a radiofrequenza (2333 00).
- La batterianonpuò essere acquistata da Gira come parte di ricambio.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Contenuto della fornitura

- La pila al litio è in dotazione.