

## Sensotec senza telecomando

| Specifica              | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| bianco crema brillante | 2376 01   | 1  |                       | 02 | 4010337014478 |
| bianco puro brillante  | 2376 03   | 1  |                       | 02 | 4010337014485 |
| bianco puro satinato   | 2376 27   | 1  |                       | 02 | 4010337014508 |
| antracite              | 2376 28   | 1  |                       | 02 | 4010337014515 |
| color alluminio        | 2376 26   | 1  |                       | 02 | 4010337014492 |
| nero opaco             | 2376 005  | 1  |                       | 02 | 4010337037736 |

Il rilevamento sfrutta l'effetto Doppler, similmente alla misura della velocità nel traffico stradale. Il rilevamento del movimento può avvenire anche attraverso materiali non schermanti. In questo modo è possibile coprire, ad esempio, impianti toilette con un unico Sensotec.

## Caratteristiche

- Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti.

- Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.).
- Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento.
- Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati.
- Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere.
- Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni.
- Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento).
- La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile.
- Montaggio in scatola di installazione profonda.
- Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3.
- Il Sensotec è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende l'illuminazione dell'ambiente regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente.
- Un movimento all'interno del campo vicino accende l'illuminazione dell'ambiente alla luminosità massima.
- Luminosità di accensione dell'illuminazione dell'ambiente regolabile per il rilevamento remoto.

---

## Dati tecnici

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Alimentazione di tensione:                    | 230/240 V AC                 |
| Frequenza di rete:                            | 50/60 Hz                     |
| Temperatura ambiente:                         | da 0 °C a 50 °C              |
| Altezza di montaggio:                         | 1,10 m                       |
| Campo di rilevamento verso la parte anteriore |                              |
| - Campo vicino:                               | circa 5 cm                   |
| - Campo remoto:                               | circa 6 m                    |
| Portata da ogni lato                          |                              |
| - Campo remoto:                               | circa 2 m                    |
| Luminosità:                                   | da 10 a 1000 lx              |
| Tempo di disinserimento ritardato:            | da 1 s a 60 min              |
| Collegamento morsetti a vite                  |                              |
| - Conduttore rigido:                          | da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> |
| - conduttore flessibile con capocorda:        | da 1,5 a 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Potenza allacciata                            |                              |
| - Lampade a incandescenza:                    | da 4 a 300 W                 |
| - Lampade alogene AT:                         | da 4 a 300 W                 |
| - Lampade a LED:                              | tip. 4 fino a 60 W           |
| Profondità di montaggio:                      | 33 mm                        |

---

## Avvisi

- Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR.
-