© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Interfaccia dati RF (chiavetta USB) per KNX

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
Penna USB	5120 00	1	244,77	06	4010337017271

Con gli apparecchi di sistema KNX RF, i sensori tattile RF per KNX e i trasmettitori manuali RF per KNX vengono integrati nella struttura KNX mediante l ETS e parametrizzati.

Caratteristiche

- L'apparecchio serve da interfaccia per la comunicazione wireless tra PC e sistema KNX tramite KNX RF (radiofrequenza).
- L apparecchio viene collegato al computer mediante una presa USB (USB 2.0 tipo A).
- Con l'ausilio della chiavetta USB è possibile eseguire l'indirizzamento, la programmazione e la diagnosi degli apparecchi KNX mediante il software di messa in servizio a partire dalla versione ETS5.
- Download rapido di applicazioni pesanti grazie al supporto Long Frame a partire da ETS5.
- Supporta KNX Data Secure per l'inoltre dei telegrammi criptati.

Dati tecnici

Supporto KNX:	RF1.R
Modalità di messa in servizio:	S-Mode
Alimentazione di tensione:	5 V DC mediante presa USB
Versione USB:	2.0 o superiore
Connessione USB:	Tipo A
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C
Umidità relativa dell'aria:	Max. 80% (senza condensa)
Frequenza del segnale:	868,3 MHz
Potenza di trasmissione:	Max. 20 mW
Portata (campo libero):	circa 100 m

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 01/20.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Avvisi

- Compatibile con PC o laptop con sistema operativo Windows.
- Installazione automatica della comunicazione PC mediante profilo HID.