

**Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA z klapką i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus) do montażu pojedynczego**

| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|--------------|---------------|----------------------|----|---------------|
| czysta biel  | 2677 39       | 1                    | 03 | 4010337028932 |

#### Właściwości

- Gniazdo wtyczkowe z wyłącznikiem różnicowoprądowym to stacjonarne urządzenie zabezpieczające z niezależnym od napięcia wyzwaniem prądem uszkodzeniowym w rozumieniu VDE 0664.
- Zasada działania jest taka sama, jak w przypadku wyłącznika różnicowoprądowego.

#### Dane techniczne

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Napięcie znamionowe:                  | AC 230 V, 50/60 Hz                            |
| Prąd znamionowy:                      | 16 A                                          |
| Znamionowy prąd uszkodzeniowy:        | 30 mA                                         |
| Głębokość montażu:                    | 32 mm                                         |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów: | od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura otoczenia:                | od -25 °C do +40 °C                           |

#### Wskazówki

- Montaż w głębokiej puszcze instalacyjnej.
- Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
- Pojedyncze urządzenie. Bez możliwości zestawiania. Pod względem wzornictwa niekompatybilne z Gira TX\_44.
- Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) w zestawie z gniazdem wtyczkowym mogą przejmować też ochronę sąsiedniego gniazda wtyczkowego (pod wspólną osłoną), DIN VDE 0100-530:2018-06.