

## Шлюз камеры домофонной системы

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	1201 00	1	10	4010337100034

### Характеристики

- Шлюз камеры домофонной системы интегрирует обычную аналоговую камеру в домофонную систему Gira.
- Камера может быть назначена дверной станции. В этом случае внешняя камера автоматически включается при нажатии кнопки вызова.

Благодаря комбинированному корпусу шлюза камеры домофонной системы возможны три вида его монтажа:

- Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
- Скрытый монтаж (в приборной коробке).
- Как устройство для установку на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG)

### Технические характеристики

#### Разъемы

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| - 2-проводная шина OUT:         | 2 винтовые клеммы |
| - 2-проводная шина IN:          | 2 винтовые клеммы |
| - Video In:                     | 2 винтовые клеммы |
| - Опорные зажимы:               | 2 винтовые клеммы |
| - Реле (переключающий контакт): | 3 винтовые клеммы |

Температура окружающего воздуха: от -25°C до +70°C

Видеосигнал: BAS 1 Vss, стандарт PAL

### Указания

- В случае нескольких внешних камер для каждой внешней камеры требуется шлюз камеры домофонной системы и собственный источник питания.
- В одной системе разрешается использовать до десяти шлюзов камеры домофонной системы, причем видеосигнал должен проходить макс. через три шлюза камеры.
- Внешняя камера подключается с помощью винтовых клемм.

## Комплект поставки

- Для камер с разъемом BNC прилагается адаптер.

---

## Габаритв мм

Шлюз камеры домофонной системы:      Ш 36      В 52      Г 27

---