

RF väggsändare 2-knappars för KNX

| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|-------------------|------------|----|----|---------------|
| cremevit blank | 5178 01 | 1 | 06 | 4010337123026 |
| kritvit blank | 5178 03 | 1 | 06 | 4010337123033 |
| kritvit sidenmatt | 5178 27 | 1 | 06 | 4010337123040 |
| antracit | 5178 28 | 1 | 06 | 4010337123064 |
| alufärg | 5178 26 | 1 | 06 | 4010337123057 |
| svart matt | 5178 005 | 1 | 06 | 4010337123088 |
| grå matt | 5178 015 | 1 | 06 | 4010337123071 |

Egenskaper

- Väggensorn kan fästas på vägg med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med hjälp av en monteringsplatta.
- Konfiguration, driftsättning och parametring utförs via ETS (version 5 eller nyare).
- Integrerat gränssnitt USB Micro Typ B för lokal programmering och som KNX RF-gränssnitt.

- Batteridriven apparat.
- Apparaten stöder KNX Secure.

Funktionen "koppla"

- Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
- Kommando vid kort eller långt knapptryck.

Funktionen "dimra"

- Kommando vid knapptryck kan parametreras (ljusare-TILL, mörkare-FRÅN, ljusare/mörkare-OMKOPPLING).

Funktionen "persienn"

- Kommando vid knapptryck kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).

Funktion "Värdegivare"

- 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.

Funktion "Färg"

- Färgstyrning RGB/RGBW, bläddra mellan 8 färgvärden.

Funktion "Scenbiapparat"

- Spara och hämta scener, bläddra mellan 8 scener.

Funktion "Individuell"

- Diverse funktionskombinationer vid knapptryck eller när knappen släpps.
- Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.

Tekniska data

| | |
|---------------------------|-------------------|
| KNX medium: | RF1.R |
| Idrifttagningläge: | S-läge |
| Märkspänning: | DC 3 V |
| Batterier: | 1 x CR 2032 |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |
| Trådlös frekvens: | 868,3 MHz |
| Sändningseffekt: | max. 20 mW |
| Räckvidd (öppen terräng): | ca 100 m |

Hänvisningar

- Montage på apparatdosa eller på släta, jämna ytor med skruvar eller lim.
- När täckramar i metall används kan räckvidden begränsas.
- Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.

Leveransen innehåller

- Batterier ingår i leveransen.
 - Trådlös väggsändare, fästplatta, självhäftande folie (insynsskydd på glasytor) och limpunkter för montering på släta, jämna ytor ingår i leveransen.
-