

**Interruttore keycard d'albergo 10 A 250 V~  
Contatto di chiusura a 1 polo con morsetto N**

| Specifica             | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| bianco puro brillante | 3140 70   | 1  |                       | 01 | 4010337115397 |

**Caratteristiche**

- L'interruttore keycard d'albergo con protezione antismontaggio può svolgere ad es. funzioni di sicurezza e di risparmio energetico.
- Togliendo la keycard, tutti i carichi ancora accesi si spengono.
- Il circuito elettrico si riattiva mediante il pulsante solo reinserendo la keycard.
- Il bilanciante flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciante nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

**Dati tecnici**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Profondità di montaggio:   | 32 mm              |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm <sup>2</sup> |
| Potenza nominale<br>- LEDi/CFLi:                                       | 100 W              |

**Avvisi**

- Altri esecuzioni su richiesta.

## Contenuto della fornitura

- La nuova generazione

---