katalog.gira.ch

GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Einsatz Antennensteckdose (UE2400ST)

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	0046 00	1/5	35,49	01	4010337046004

Merkmale

- 2-fache Stichleitungsdose in Stecktechnik.
- IEC-Stecker für UKW (Radio) und DVB-T/T2.
- IEC-Buchse für DVB-S/S2 (SAT).
- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang.
- Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
- Erfüllt Schirmungsklasse A.

Technische Daten

TV Frequenzband

- Frequenzbereich:
- Entkopplung:
- Dämpfung: R/TV-Stecker:
5 bis 862 MHz
> 10 dB
4 dB

SAT-Frequenzband

- Frequenzbereich: 950 bis 2400 MHz

- Entkopplung: > 20 dB- Dämpfung: SAT-Stecker: 5 dB

Einbautiefe: 27 mm

Hinweise

- Zum Einsatz in Einzelantennenanlagen und für Gemeinschaftsantennenanlagen, BK-und Satelliten-Hausverteilanlagen an entkoppelten Stichleitungen.
- Nur für Schraubbefestigung.