

## SAI para juego de llamada de emergencia

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
blanco brillante	2918 03	1/5	34	4010337011767

### Características

- Sistema de alimentación ininterrumpida para juego de llamada de emergencia de Gira.
- Si la tensión de entrada de la red cae o se interrumpe, la carga conectada se seguirá alimentando con la batería sin que se produzca una interrupción.
- Si la tensión de entrada de la red eléctrica aumenta o se restituye, la batería se desconectará de la carga y se volverá a cargar durante el funcionamiento normal de la red.
- El contacto de señalización (M) puede indicar los estados de funcionamiento "SAI activo" o "Batería defectuosa".

### Datos técnicos

Tensión de entrada:	24 V CC
Tensión de salida en el modo de batería:	22,8 V $\pm$ 10 %
Carga nominal en el modo de batería:	130 mA para 1 h
Carga máxima - en el modo de batería:	300 mA para 15 min
Batería - Tipo:	UR18500F
- N.º NU:	3480
Carga máxima - en el modo de red:	250 mA
Montaje:	en caja de mecanismo según DIN 49073

### Notes

- Para instalaciones según DIN VDE 0834.
- La norma DIN VDE 0834 prescribe la sustitución de los componentes de vida limitada (batería) una vez al año.

- Respete las normas de eliminación de las baterías usadas.

---

## **En la entrega**

- La cubierta protectora se incluye en el volumen de suministro.
  - Acumulador incluido en el volumen de suministro.
-