GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Actionneur de store radio eNet 1x Mini

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP EAN	
	5427 00	1/5	129,36	42	4010337774235

Caractéristiques

- L'actionneur de store radio eNet permet de commander des fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne.
- Positionnement du store et des lamelles via un appel d ambiance.
- Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
- Message de confirmation d état à l émetteur radiofréquence eNet.
- Temps de déplacement de la fermeture mémorisable.
- Temps de commande des lamelles mémorisable.

Réglable avec le serveur eNet :

- Temps de commutation pour changement de sens.
- Sens de déplacement inversible (par exemple pour lucarne)
- Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le verrouillage accidentel et alarme de vent.
- Comportement après panne de la tension de réseau.
- Fonction répétiteur.
- Localisation de l appareil.

Caractéristiques techniques

Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz

En attente: max. 0,5 W

Température ambiante: -25°C à +70°C

Puissance de raccordement des moteurs: 1000 W

section de raccordement: 4 mm² max.

Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre): env. 100 m

Dimensions: Ø 53,0 H 28,0 mm

GIRA Datenblatt

katalog.gira.ch

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

In	Ai	in	21	Hi.	_	n	c

- Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.