

Modulo KNX per avvisatore di fumo Dual

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2343 00	1/5	138,45	46	4010337013518

Caratteristiche

- Il modulo KNX consente di collegare l'avvisatore di fumo Dual Q a un sistema KNX.
- Compatibile con i modelli precedenti, per cui utilizzabile anche per avvisatore di fumo Dual/VdS.
- Allarme
- Allarme apparecchio derivato (per collegare in rete diversi avvisatori di fumo tramite KNX).
- Allarme con cavo (collegamento in rete di diversi avvisatori di fumo tramite cavo).
- Trasmettitore di segnale (per attivare il segnale acustico di segnalazione)
- Messaggi di stato.
- Messaggi di guasto.

Dati tecnici

Supporto KNX:	TP256
Connettore KNX:	morsetto di collegamento e di derivazione
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +50 °C

Avvisi

- Il modulo KNX viene inserito semplicemente sull'interfaccia dell'avvisatore di fumo Dual. I morsetti di collegamento in rete dell'avvisatore di fumo sono utilizzabili anche dopo aver applicato il modulo.
- Osservare le note di pianificazione nell'opuscolo "Informazioni tecniche" www.download.gira.de.
- L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni per il modulo KNX per l'avvisatore di fumo Dual www.appshop.gira.de.

Contenuto della fornitura

- Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
