

Anropstrykknapp 3-dobbel for dørstasjon TX_44

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
Programnøytral	1263 00 6306401	1	18	4010337263005

Egenskaper

- Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
- Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
- Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Utvidelse av dørstasjonen med flere anropstrykknapper (opptil 14 anropstrykknapper kan kobles til en dørstasjon).
- Anropstrykknappbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvit. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig anropstrykknappbelysning.
- Vanntett anropstrykknappdeksel i slagfast plast.
- Navneskiltet kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
- Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	via tilkoblingskabel
Tilkobling tilkoblingskabel:	2 x støpsellist
Beskyttelsesgrad:	IP44
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Monteringsdybde:	30 mm
Mål	
- Navneskilt:	B 62 x H 18 mm

Merknader

- Anropstrykknapper som ikke er i bruk, kan tildekkes med anropstrykknappdeksel for anropstrykknapp 3-dobbel.