

Podtynkowy aktor włączający bistabilny systemu domofonowego

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	1211 00	1/5	18	4010337211006

Właściwości

- Podtynkowy aktor włączający bistabilny do sterowania gongiem zewnętrznym lub innymi odbiornikami za pośrednictwem magistrali systemu domofonowego Gira.
- Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego (24 V SELV/ 50 µA do 1,6 A AC/DC) za pomocą magistrali 2-przewod.
- Możliwość wysterowania podtynkowego aktora włączającego bistabilnego za pomocą przycisków „Drzwi” i „Światło” na unifonie, przycisku przywołania na piętrze na unifonie, przycisku przywołania na bramofonie, przycisku przywołania na unifonie, przycisku bezpotencjałowego (w połączeniu z interfejsem przycisków systemu domofonowego 2x).
- Podtynkowy aktor załączający może pracować w czterech różnych trybach pracy: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min i impuls.
- Funkcja impulsu do wysterowania istniejących automatów schodowych.
- Bezstopniowa regulacja czasu włączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s albo od 1 do 10 min.
- Wyświetlacz LED do programowania, wyboru funkcji i ustawiania czasu.

Dane techniczne

Zasilanie:	dwużyłowym przewodem magistralnym Gira
Bezpotencjałowy styk przełącznika:	50 µA do 1,6 A przy AC/DC 24 V SELV
Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyzucania:	maks. 16
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +50 °C
Wymiary	
- Podtynkowy aktor włączający bistabilny:	szer. 43 × wys. 28 × gł. 15 mm

Wskazówki

- Podtynkowy aktor włączający bistabilny jest przewidziany do montażu w głębokiej puszcze instalacyjnej (głębokość: 60 mm) za portem magistralnym systemu domofonowego.