

Rozdzielacz wideo

Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	1226 00	1	10	4010337229919

Właściwości

- Rozdzielacz wideo jest aktywnym komponentem, służącym do dopasowania przewodów sygnału wideo.
- Rozdzielacz wideo rozdziela sygnał wideo bramek kamer systemu domofonowego i bramek systemu domofonowego IP na unifony.
- Rozdzielacz wideo jest potrzebny, jeżeli ułożenie przewodów do składowych wideo systemu domofonowego Gira zostało przeprowadzone jako linia promieniowa.
- Rozdzielacz wideo zapewnia poprawny opór końcowy, aby zapobiec możliwym odbiciom poszczególnych gałęzi i wynikającym z tego zakłóceniom obrazu.

Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu

- Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
- Podtynkowy (w puszcze instalacyjnej).
- Jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego).

Dane techniczne

Zasilanie: DC 26 V \pm 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)

Przylączy

- Dwużyłowy przewód magistralny IN: 2 x zacisk śrubowy
- Magistrala 2-przewod. OUT: 6 x zacisk śrubowy

Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

Wskazówki

- Rozdzielacz wideo może być łączony szeregowo. Łącznie w jednej instalacji można podłączyć maksymalnie 15 rozdzielaczy wideo wraz z multiplexerem wideo.
- Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ rozdzielacz wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów.

Zakres dostawy

- Z dołączonym adapterem modułarnym.

Wymiary w mm

Rozdzielacz wideo:	S 36	H 52	G 27
--------------------	------	------	------
