

## Таймер жалюзи и таймер System 3000 ВТ символы стрелки

| Спецификация    | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|-----------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
| Белый глянцевый | 5367 112 | 1/5                 | 02          | 4010337027560 |

### Характеристики

- Ручное управление и управление по времени, например, жалюзи, рольставнями, маркизами, освещением и вентиляцией.
- Управление и программирование посредством мобильных оконечных устройств (смартфон или планшет) по Bluetooth® при помощи мобильного приложения Gira System 3000.
- Работа на вставке выключателя, диммера или жалюзи либо вставке 3-проводн. дополнительного устройства System 3000.

### Функции в накладке

- Управление занавесами и освещением.
- Функция блокировки блокирует управление дополнительного устройства и деактивирует автоматический режим.
- Активировать/деактивировать автоматический режим.
- Возможность сохранения времени работы и индивидуального промежуточного положения при помощи вставки управления жалюзи System 3000.
- Возможность сохранения яркости включения освещения при помощи вставки диммера System 3000 или модуля управления Power DALI.
- Возможность настройки ночного режима. Светодиоды состояния и функции светятся не постоянно.

### Функции с мобильным приложением Gira System 3000

- Управление занавесами и освещением с подтверждением состояния.
- Индикация текущего положения занавесы или регулировки освещения.
- Программирование до 40 индивидуальных моментов включения.
- Для каждого времени включения/выключения можно сохранить положение жалюзи или пластин или значения включения и регулировки.
- Копирование времен включения/выключения в другие устройства.
- Переключение на рассвете и закате (астрофункция).
- Возможность оптимизации астроремени путем определения места положения.
- Возможность настройки смещения астроремени.
- Функция случайного срабатывания.
- Автоматическое обновление даты и времени при соединении со смартфоном или планшетом.
- Защита расписаний и конфигурации паролем.
- Сохранение положения занавесы, времени перемещения занавесы, времени разворота пластин.
- Возможность переключения на обратную работу для вставок жалюзи.
- Возможность настройки максимальной и минимальной яркости для вставки диммера.

- Дополнительно: Датчик яркости и температуры Bluetooth® System 3000 делает возможными функцию защиты от солнца и функцию сумерек.

---

## Технические характеристики

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Точность хода                    |                        |
| - в месяц:                       | ± 10 с                 |
| Резервный запас хода:            | прим. 4 ч              |
| Радиочастота:                    | от 2,402 до 2,480 ГГц  |
| Мощность передачи:               | макс. 2,5 мВт, класс 2 |
| Дальность действия передатчика:  | станд. 10 м            |
| Температура окружающего воздуха: | от -5°C до +45°C       |

---

## Указания

- При соединении с мобильным приложением Gira System 3000 актуализируются часы.
-