

Trådlös modul för rökvakt Dual Q

Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
	2347 00	1	03	4010337016632

Egenskaper

- Trådlös modul för trådlös sammankoppling av rökvakter Dual Q.
- Bakåtkompatibel, kan därför även användas till rökvakt Dual/VdS.

Tekniska data

Trådlös frekvens:	433,42 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m
Spänningsförsörjning:	från den trådlösa modulens batteri
Batteri	
- Typ:	CR 2/3 AA litium
- Kapacitet:	3 V
- UN-nr:	3091

Hänvisningar

- När en av rökvakterna registrerar en brand så larmar alla tilldelade rökvakter.
- Den trådlösa modulen ansluts enkelt till gränssnittet på rökvakten Dual. Rökvaktens sammankopplingsklämmor kan fortfarande användas vid ansluten modul. Detta gör det möjligt att skapa kombinerade linjer (trådbundna och trådlösa).
- Tack vare kompatibiliteten med det trådlösa buss-systemet kan trådlösa aktorer styras via larmmeddelanden. Detta kan t.ex. användas för att tända lampor eller dra upp jalousier vid ett larm.
- Rökvakten kan tystas efter en alarmering i ca 10 min med en trådlös fjärrkontroll eller trådlös väggsändare. Om en annan ansluten rökvakt utlöser ett larm, t.ex. via en 2-trådsledning eller trådlöst, larmar även den stumkopplade rökvakten.
- Från indexversion I02 är den trådlösa modulen för rökvakten Dual kompatibel med det trådlösa diagnosverktyget(2333 00).
- Batteriet kan inte beställas som reservdel via Gira.

Leveransen innehåller

- Batteriet ingår i leveransen.
-